



DU-10

Блок управления
открыванием дверей для
контроля доступа и
обеспечения защиты

- › 8 контуров сигнализации
- › 2 цифровых выхода
- › 2 внешних считывателя карт доступа
- › Степень защиты IP55, огнеупорный корпус



Комплексная охрана входов и выходов помещения

8 входов блока управления открыванием дверей DU-10 можно использовать для подключения к приводам / электромагнитам (к открывающим и закрывающим замкам, работающим в дневном или ночном режиме) и системам сигнализации в зонах входа в помещение (к кнопкам открывания дверей, датчикам движения, магнитным контактам и т. д.). Кроме того, блок управления открыванием дверей можно подключить к двум разным считывателям радиочастотных меток, а также к системе Fidelix Building Automation через контур Modbus (RS-485).

Все подключенные к блоку точки отображаются на пульте управления, так же, как и любые другие точки, подключенные к системе. Блок можно свободно перепрограммировать (с некоторыми ограничениями) и настраивать в соответствии с потребностями каждого отдельного клиента.

Технические характеристики

Размеры (вместе с корпусом):	110 мм x 110 мм (x 65 мм в высоту)
Рабочее напряжение:	16–26 В пост. тока
Температура эксплуатации:	от 0 до +50 °С
Максимальная нагрузка (на реле):	1 А / 30 В пост. тока